

操作手册

PavoBulb 10C

一、固件升级操作方法

1. 在官网下载固件包。
2. 将 PavoBulb_10C_Fw_Vx.xx.xx.upd 文件放置于 U 盘根目录。
3. 先将球泡灯安装于 E27 灯座上通电点亮后，再将 U 盘插于灯体上的 Type-C 插座；然后长按 MODE 键不少于 3 秒，此时灯体蓝色闪烁（表明已成功识别到 U 盘固件），等待升级确认。
4. 同时长按 DIM 键和 CCT/HSI 键不少于 3 秒，即可开始固件升级；升级成功，灯体绿色闪烁 3 秒后，进入正常功能状态。
5. 若用户在灯体读取到固件后不进行任何操作，则灯体保持蓝色闪烁 20 秒后，进入正常功能状态。

二、注意事项

1. U 盘格式必须为 FAT、FAT32 格式。
2. 固件名称 PavoBulb_10C_Fw_Vx.xx.xx.upd 不可改动。
3. 固件必须放置于 U 盘的根目录，切勿放置于文件夹内，且同个型号灯具固件只能保留 1 个。
4. 升级固件时，需确保灯体通电正常。
5. 长按操作时，需确保长按时间满足；是否有同时按下。

三、升级固件出现问题的处理方法

1. 插入带有固件的 U 盘后，长按 MODE 键不少于 3 秒，灯体没有蓝色闪烁，直接进入正常功能状态：
 - （1）检查 U 盘格式是否为 FAT、FAT32。如果 U 盘不是 FAT、FAT32 格式，将 U 盘格式化为 FAT/FAT32 格式。
 - （2）检查是否放入固件，固件名是否正确；切勿放置于文件夹内，且同个型号灯具固件只能保留 1 个。
 - （3）检测 U 盘的 Type-C 转换口等相关插口是否插好。
 - （4）如果经以上排查后，灯具仍然无法识别到 U 盘固件，请更换其他 U 盘尝试。
2. 同时长按 DIM 键和 CCT/HSI 键升级固件时，灯体没有出现绿色闪烁，一直保持蓝色闪烁后，进入正常功能状态：
 - （1）确认是否有同时长按 DIM 键和 CCT/HSI 键不少于 3 秒。